

Информацию об этой серии моделей сварочных аппаратов Turbosky и о других наших товарах вы можете найти на нашем официальном сайте:



ML-04 15W



ML-05 30W



ML-06 50W

### Гарантийный талон

Имя		Контакт	
Адрес		Телефон	
Модель		Номер	
Дата покупки		Дата сервиса	
Запись о техническом обслуживании			
Дата	Запись	Подпись	



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



### Рупорный громкоговоритель Turbosky ML-06

## 1. Основные сведения об изделии

Рупорный громкоговоритель модели Turbosky ML-06 предназначен для интеграции в систему речевого оповещения о пожаре и передачи музыкальных композиций. Основное предназначение данного рупорного громкоговорителя заключается в передаче как речевой, так и музыкальной информации, а также специализированных сигналов.

## 2. Основные технические характеристики

Рабочее напряжение .....	100В
Диапазон воспроизводимых частот .....	250 – 15 000Гц
Чувствительность, 1Вт/м .....	119дБ
Мощность .....	50Вт
Размеры .....	515x416x416 мм
Материал .....	алюминий
Цвет .....	серый
Исполнение.....	уличное
Класс защиты.....	IP65
Рабочая температура.....	-20°С...+55°С
Вес.....	4,5 кг

## 3. Подключение

Подключение трансформаторного громкоговорителя выполняется с использованием двух проводов, следующим образом:

- Чёрный провод: "Общий"
- Красный провод: 50 Вт (W)

Для подключения громкоговорителя к линии оповещения можно использовать методы скрутки проводов, клеммных колодок или пайки. Важно обеспечить надежную изоляцию всех соединений.

Также возможно подключение громкоговорителя к линии оповещения 70 В. Важно помнить, что все подключения необходимо осуществлять при выключенном электропитании.

Отмечается, что громкоговоритель рупорного типа Turbosky ML-06 может быть подключен к линии оповещения без учета полярности благодаря его трансформаторному характеру. Однако следует избегать подачи на вход устройства сигналов, не предусмотренных для этого входа, так как это может повредить устройство.

Производитель не несет ответственности за возможные повреждения или негативные последствия, вызванные неправильным использованием изделия. Параметры и характеристики громкоговорителя могут изменяться без предварительного уведомления.

## 4. Примечание:

В данном устройстве отсутствуют драгоценные металлы, требующие учета при хранении, списании или утилизации.

### Комплектация:

- Громкоговоритель: 1 шт.

### Правила хранения и транспортировки:

Для правильного хранения изделия в потребительской таре необходимо соблюдать условия, предусмотренные ГОСТ 15150-69.

### Утилизация:

При утилизации данного изделия, его следует рассматривать как бытовую технику, не требующую особых мер защиты окружающей среды.

### Техническое обслуживание:

Рекомендуется проводить техническое обслуживание изделия не реже одного раза в течение года. Процедура обслуживания включает в себя следующие шаги:

- Проверку работоспособности изделия.
- Проверку наличия повреждений корпуса.
- Проверку надежности креплений и контактных соединений.
- Очистку корпуса изделия от пыли и грязи.